

DCP-B7520DW



Características principais:

A impressão rápida mantém você em movimento

- Oferece um aumento da eficiência com impressões rápidas de até 36 ppm, velocidades de impressão de até 36 ppm em preto e impressão duplex automática que ajuda a economizar papel.

Imprima em preto em alta qualidade e grande espaço de memória

- Imprima documentos para office de alta qualidade com preto nítido e tenha 128MB de memória (padrão/máxima).

Projetado para oferecer eficiência e ajudar a aumentar a produtividade

- A bandeja de papel com capacidade para 250 folhas ajusta-se aos tamanhos carta e ofício para ajudar a minimizar as recargas de papel, enquanto o alimentador manual de documentos de uma folha ajuda a economizar tempo com a cópia e digitalização de várias páginas.

Impressão tão móvel como você

- Imprima sem fio a partir do seu computador, laptop, smartphone e tablet.¹

Mais impressão com baixos custos

- Aumente a sua produtividade e diminua seus custos com uma multifuncional que tem o ciclo de traba mensal (máx.) de até 15.000 páginas e um volume mensal (recomendado) de até 2.000 páginas.

Conecte-se à sua maneira

- Opções de conexão versáteis com as interfaces wireless e Wi-Fi Direct® integradas ou conexão local a um único computador via interface USB.

Economia real com os toners originais Brother

- Os cartuchos de toner de reposição originais e de alto rendimento (até 2.600 páginas por toner) da Brother e o modo de economia de toner ajudam a reduzir os custos de impressão

Confiável, durável e design compacto

- A construção robusta e resistente garante que sua impressora trabalhe tanto quanto você; e o design compacto é ideal para espaços menores.

COMPATIBLE WITH*
WINDOWS



Especificações:

| | |
|---|--|
| Tecnologia de impressão | Laser eletrofotográfico |
| Tela LCD (tipo/tamanho) | LCD de duas linhas |
| Tamanho do papel (máximo) | Bandeja de papel: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento) |
| Velocidade de impressão (máxima) | Até 36 ppm |
| Resolução de impressão (máxima) | Até 2.400 x 600 dpi |
| Impressão duplex (frente e verso) | Sim |
| Emulador | PCL®6, BR-Script3 [‡] , PDF Version 1.7 |
| Memória (padrão/máxima) | 128 MB / 128 MB |
| Capacidade de entrada de papel (máxima)[°] | Bandeja com capacidade para até 250 folhas e entrada de alimentação manual de uma folha |
| Capacidade de saída de papel (máxima)[°] | 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) |
| Interfaces padrão | Sem fio 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade |
| Velocidade de cópia (máxima) | Até 36 cpm |
| Resolução de cópia (máxima) | 600 x 600 dpi |
| Redução/ampliação de cópia | 25% a 400% em incrementos de 1% |
| Opções de cópia | Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de documentos de identidade |
| Tamanho do vidro de documentos | Até 21 x 29,7 cm (A4) |
| Resolução de digitalização (máxima) | Óptica: Até 1.200 x 1.200 dpi* Interpolada: Até 19.200 x 19.200 dpi |
| Digitalização para outros destinos | Arquivo, imagem, e-mail, FTP, OCR, Microsoft® SharePoint® |
| Visualizador de documentos /Software de OCR | Nuance™ PaperPort™ 14SE com OCR para Windows (mediante download) |
| Compatibilidade com dispositivos móveis [□] | AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct® |
| Sistemas operacionais compatíveis [°] | Windows 8.1, 8, 7 SP1 / Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x Linux |
| Ciclo de trabalho mensal máximo[◇] | Até 15.000 páginas |
| Volume mensal recomendado* | Até 2.000 páginas |

[^] O rendimento do cilindro é aproximado e pode variar conforme o tipo de uso

* Requer compra adicional.

[°] Capacidade máxima baseada no uso do papel de 20 lb (75 g/m²).

[‡] Compatível com PostScript®3™.

[◄] Dpi máximo a partir do vidro.

Função disponível através do ControlCenter da Brother.

[°] Server® 2003, 2008, 2012 (somente impressão em rede).

[□] Requer conexão a uma rede sem fio. Consulte www.brother.com.br para obter detalhes e conhecer a disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

[◇] A quantidade máxima de páginas impressas por mês pode ser usada para comparar a durabilidade projetada entre produtos similares Brother. Para maximizar a vida útil do equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades de impressão.

▪ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para obter o melhor desempenho possível e aumentar a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para suportar o uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante acima do volume de impressão recomendado pode afetar negativamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É aconselhável sempre escolher uma impressora com um volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento antecipado nas suas necessidades de impressão.

[▼] Rendimento aproximado do cartucho de toner conforme a ISO/IEC 19752 (carta/A4).

Suprimentos e acessórios*:

TINTAS E TONERS
originais
brother

| | |
|---------|--|
| TN-B021 | Cartucho de toner preto de rendimento padrão (aprox. 2.600 páginas)* |
| DR-B021 | Unidade de cilindro (aprox. 12.000 páginas) [^] |

Informação de configuração:

| | |
|--|-------------------------------|
| Código UPC | 012502655251 |
| Dimensões do equipamento | 40,9 x 39,9 x 31,8 cm (LxPxA) |
| Peso do equipamento | 11,8 kg |
| Dimensões da caixa | 57,9 x 51,8 x 43,4 cm (LxPxA) |
| Peso da caixa | 14,9 kg |
| Quantidade por palete | 8 |
| Camadas no palete | 2 |
| Quantidade em uma camada sobre palete | 4 |
| Tamanho do palete | 121,9 x 101,6 cm (LxP) |
| Altura do palete + caixa | 99,6 cm |
| Peso do palete + caixa | 131,8 kg |
| País de origem | Vietnã |
| Código tarifário harmonizado | 8443.31.0000 |

Conteúdo da caixa:

| |
|---|
| DCP-B7520DW da Brother |
| Cartucho de toner preto TN-B021 (aprox. 2.600 páginas)* |
| Unidade de cilindro DR-B021 (aprox. 12.000 páginas) [^] |
| Guia de Configuração Rápida |
| CD-ROM de instalação (software para macOS disponível a partir de links de download) |
| Cabo USB |